

## HT-CL-BOUT8

### Eigenschaften:

- 8 konfigurierbare Ausgänge
- Kommunikation via CAN bus (unterstützt div. Protokolle)
- Kommunikation via Modbus RTU RS485
- Stromversorgung 7-30 VDC
- -40°C - +85°C
- DIN Schiene 35mm



## CuteLine - Digitales Ausgangsmodul

**Ein universell einsetzbares Ausgangsmodul, als Erweiterung mit 8 digitalen Ausgänge für Aggregatesteuerungen.**

Ihr Steuergerät hat nicht genügend Ein- und Ausgänge?  
Unsere CuteLine Module können sie in ihr System einbinden und erhalten eine einfache und kostengünstig Erweiterung.

Die exzellenten Kommunikationsmöglichkeiten via CAN bus und Modbus RTU machen die Verbindung mit dem Hauptcontroller sehr einfach.

### Technische Daten


Speisung.....	7-30VDC, Verpolungssicher
Stromaufnahme.....	45mA bei 24VDC Speisung @ 25°C (Ausgang komplett im Aus Zustand)
Anzahl der Ausgänge.....	8, konfigurierbar, nicht potentialfrei, Kurzschlusschutz
Ausgangsstrom Belastung.....	Maximum 0.5A pro Kanal
Ein/Aus Zustand Spannungsabfall.....	0.2VDC maximum
Ausgangssignal Verzögerung.....	Aus auf Ein - Zustand @ 10 ms maximum Ein auf Aus - Zustand @ 10 ms maximum
Unterstützte Kommunikationsprotokolle.....	Can Bus HT-Steuerung Can Bus IS / IG ModBus RTU
Betriebstemperatur.....	-40 bis +85 oC (-40 bis +185oF)
Lagertemperatur.....	-40 bis +85 oC (-40 bis +185oF)
Relative Luftfeuchtigkeit.....	5 to 95%, nicht kondensierend
Abmessungen (inkl. Stecker).....	30 x 110 x 94 mm
Gewicht (inkl. Stecker).....	190g
Drahtdurchmesser.....	AWG 22 bis 12
Befestigung.....	DIN Schiene 35 mm

### Bestellnummern:

HT-CL-AIN8T.....	Analoges Eingangsmodul Temperatur
HT-CL-AIN8UI.....	Analoges Eingangsmodul Spannung / Strom
HT-CL-AOUT4.....	Analoges Ausgangsmodul Spannung / Strom
HT-CL-BIN8.....	Digitales Eingangsmodul
HT-CL-BOUT8.....	Digitales Ausgangsmodul



Local Distributor / Partner:



HUEGLI TECH AG (LTD)  
Murgenthalstrasse 30  
4900 Langenthal Switzerland  
Phone: +41 62 916 50 30  
Fax: +41 62 916 50 35

e-mail: [sales@huegli-tech.com](mailto:sales@huegli-tech.com)  
[www.huegli-tech.com](http://www.huegli-tech.com)